











# airCRISTAL









WIFI PŘIPOJENÍ - SMART KIT PŘÍRUČKA UŽIVATELE



# OBSAH

1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	2
2. SPECIFIKACE	
3. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	2
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3
5. PŘIPOJENÍ	3
6. JAK POUŽÍT APP	5
7. SPECIÁLNÍ FUNKCE	6

# UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC a RSS 210 Industry & Science Canada. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek : (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení provozujte pouze v souladu s dodanými pokyny. Toto zařízení je v souladu s FCC a IC limity elektromagnetického záření stanovenými pro běžné prostředí. Aby se předešlo možnému překročení limitů elektromagnetického záření stanovených FCC a LC, nesmí být během normálního provozu vzdálenost člověka od antény menší než 20 cm.

Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

# 1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / EC. Prohlášení o shodě je možné konzultovat s obchodním zástupcem.

#### 2. SPECIFIKACE

Model: OSK102 Standard: IEEE 802.11b / g / n Typ antény: externí všesměrová anténa, frekvence: WIFI 2.4G Maximální přenášený výkon: 15 dBm Maximální rozměry: 55 \* 24 \* 8 (mm) Provozní teplota: 0°C - 45 °C Provozní vlhkost: 10% -85% Příkon: DC 5V / 300 mA

#### 3. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Operační systém: IOS, Android (doporučení: IOS 7.0 nebo vyšší, Android 4.0 nebo vyšší). Upozornění: Vzhledem ke zvláštní situaci existující během použití App, výslovně prohlašujeme: Ne všechny systémy Android a IOS jsou kompatibilní s App. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli záležitosti v důsledku inkompatibility SMART KIT bezdrátové bezpečnostní strategie. SMART KIT podporuje pouze šifrování WPA-PSK / WPA2-PSK a žádné jiné šifrování mimo WPA-PSK / WPA2-PSK není doporučeno.

Fotoaparát chytrého telefon musí mít 5 milionů pixelů nebo více, aby se zajistilo úspěšné skenování QR kódu.

Někdy, vzhledem k různým situacím na internetové síti, může dojít k překročení časového limitu při vyslání požadavku.

# 4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

# 4.1. WIFI Router Home Mode Control

Pro práci v tomto režimu potřebujeme WIFI router, chytrý telefon a klimatizaci s připojeným SMART KIT.



- 1 Chytrý telefon
- 2 Klimatizace
- 3 WIFI router

- 4.2. Jak nainstalovat SMART KIT
- 4.2.1. Odstraňte ochranný kryt SMART KITU



- 4.2.2. Otevřete přední panel klimatizace a vložte SMART KIT do vyhrazeného portu
- 4.2.3. Připevněte QR kód dodaný v balení SMART KITU na boční panel klimatizace a ujistěte se, že je možné jej skenovat pomocí chytrého telefonu.



- 5. PŘIPOJENÍ
- 5.1. Instalace App
- 5.1.1. Uživatelé iPhone : naskenujte QR kód, nebo jděte do App Store, vyhledejte aplikaci "NetHome plus" a stáhněte si ji.
- 5.1.2. Uživatelé telefonů s OS Android : naskenujte QR kód, nebo jděte do Google Play, vyhledejte aplikaci "NetHome plus" a stáhněte si ji.
- 5.2. Nastavení klimatizace do režimu AP

Procedura zahrnuje následující kroky:

- 5.2.1. Odpojte napájení klimatizace
- 5.2.2. Připojte napájení klimatizace a zmáčkněte tlačítko LED na dálkovém ovládači sedmkrát.
- 5.2.3. Když se na displeji klimatizace zobrazí znaky "AP", znamená to, že AC klimatizace vstoupila do režimu nastavení WiFi sítě.

Poznámka :

Když klimatizace vstoupí do režimu nastavení WiFi sítě, dálkové ovládání klimatizace není momentálně funkční. Pro umožnění činnosti dálkového ovládání klimatizace je třeba vyčkat 3-5 minut nebo vyčkat ukončení režimu nastavení WiFi sítě.

Jestliže není žádné nastavení žádné funkce během režimu nastavení WiFi sítě, klimatizace ukončí tento režim do 8 minut a pak může uživatel ovládat klimatizace standardně.

5.3. Registrace uživatele a konfigurace sítě

Prosím, před provedením registrace uživatele a konfiguraci sítě se ujistěte že Váš chytrý telefon je připojen k WiFi routeru a Wifi router byl již připojen k Internetu .



无SIM卡 灾	20:14	61% 💻
<	Signup	
Enteryour E -	mailaddress	
Password		o
	Registration	
🕑 I have read	and agree to the tern	is of service

- 1. Klikněte na "Create Account"
- Vložte Vaši emailovou adresu a heslo a pak klikněte na "Registration"

UPOZORNĚNÍ :

Je lepší se přihlásit do vaší emailové schránky a aktivovat váš registrační účet kliknutím na odkaz pro případ, že zapomenete heslo.

Je třeba pominout všechny ostatní sítě okolo a ujistit se, že zařízení Android nebo IOS je připojeno k Vaší WiFi síti.

Ujistěte se, že WiFi funkce Vašeho Android nebo IOS zařízení fungují dobře a zařízení mohou být automaticky připojeny zpět do Vaší původní WIFI sítě.

Použití zařízení s OS Android ke konfiguraci sítě :

<	Home	•
	•	
	Nong J un	
	Username	
	AddDevice	





- 4. Naskenujte QR kód
- AirconditionerwanttouseyourWiFi ✓ My Home 
  > Cisco 
  > Belkin 
  Password ••••••



- 5. Vyberte Vaši WiFi síť, např. MyHome
   6. Vložte heslo routeru Vaší WiFi sítě a klikněte "OK"
- Konfigurace byla úspěšná, Vaši klimatizaci můžete vidět na seznamu

Použití zařízení IOS ke konfiguraci sítě :



# POZNÁMKA

Po ukončení konfigurace sítě zobrazí APP úspěch konfigurace oznámením na obrazovce. Někdy, vzhledem k rozdílnému prostředí Internetu, je možné, že stav zařízení se stále zobrazuje jako "offline".

V případě této situace vypněte napájení klimatizace a zapněte znova. Po několika minutách je nutné provést operaci pull-refresh, abychom se ujistili, že zařízení je ve stavu "on-line".

# 6. JAK POUŽÍT APP

Před použitím APP se ujistěte, že vaše mobilní zařízení i klimatizace jsou připojeny k Internetu. Pro ovládání klimatizace přes internet postupujte podle následujících kroků:

无s I M卡 ♥   08:42   65% ■ V]50828_a	2	<
0		
2 email@xxx.com	-	C
Signin	1. Vložte Váš	
	účet a heslo, klikněte "Sign in"	+
Fordot bassword? Creat Accou		

<	Home	¢
	<b>L</b> User	
•	DESair	
	airCRISTAL	
+	Add Device	

 Vyberte Vaši klimatizaci a tím ji připojte k ovládání



 Uživatel takto může ovládat zapnutí/vypnutí klimatizace, provozní režim, teplotu, rychlost otáček ventilátoru apod.

#### POZNÁMKA

Ne všechny funkce APP jsou použitelné pro Vaši klimatizaci. Jsou to například funkce ECO, Turbo a Swing.

Více informací k tomuto naleznete v Příručce uživatele pro Vaši klimatizaci.

# 7. SPECIÁLNÍ FUNKCE

Mezi speciální funkce patří : Timer, Timer off, 8 °C Heat, Sleep, Energy, Check. Poznámka: jestliže Vaše klimatizační jednotka nepodporuje výše uvedené funkce, funkce budou skryty ze seznamu funkcí.

#### 7.1. Funkce Timer on/Timer off

Týdně, uživatel si může nastavit výzvu pro zapnutí nebo vypnutí klimatizace na určitý čas.

<	Function	¢
Timer On	18:00 Mon. Tues.	
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	$\bigcirc$
8° Heating		$\bigcirc$
Sleep	-Mr	$\bigcirc$
Energy		>
Check		>

# 7.2. Funkce 8 °C Heat

Uživatel může nechat klimatizaci pracovat pod 8 °C pomocí jediného kliknutí. Tato funkce funguje jako protizámrazová ochrana.



## 7.3. Funkce Sleep

Uživatel si může přizpůsobit pro svůj vlastní pohodlný spánek nastavením klimatizace na požadovanou teplotu.

<	Function	٠	<	Sleep	ОК
Timer On	18:00 Mon. Tues.		¢		
Timer Off	02:00 Mon. Tues.	$\bigcirc$			$\checkmark$
8° Heating		$\bigcirc$			
Sleep	-1/-	$\bigcirc$	edit		0
Energy		>	young		
Check		>	Elder		
			Children		
	Check		<	Check	
			Testing		97 🤇
			Normal		97

Detail	
Abnormal: 0	
Normal: 97	
Compressor frequency	
Compressor current	
Outdoor machine current	
Evaporator temperature	
Condenser temperature	
Exhaust temperature	
Outdoor temerature	

# 7.4. Funkce Check

Uživatel může jednoduše zkontrolovat stav AC běh s touto funkcí. Při ukončení tohoto postupu může zobrazovat běžné předměty, abnormální položky a detailní informace.

# 7.5. Funkce Energy

Uživatel může sledovat měsíční spotřebu elektrické energie a zjistit nejnižší a nejvyšší spotřebu v měsíci.







Prodej CZ : VIATHERM s.r.o. , Varšavská 570/40, 709 00, Ostrava 9, www.unical.cz, expedice@viatherm.cz tel. +420 555 120060

UNICAL AG S.p.a. 46033 Casteldario - Mantova - ITALIA - tel. ++39.0376.57001 (r.a.) - telefax ++39.0376.660556 www.unical.ag info@unical-ag.com